

					
	DINA-DR1-LITE	DINA-DR1	DINA-SR1	DINA-DR2-LITE	DINA-DR2
DMX 通道	2*512 (可升级 6*512)	6*512	6*512	1*512 (可升级 3*512)	2*512 (可升级 3*512)
ArtNet (eDMX)	✓ 可升级 16*512	✓ 可升级 16*512	✓ 可升级 16*512		
分区数量	20	20	20	5	5
场景数量	2000	2000	2000	99	99
DMX 接口	端子	端子	XLR3	端子	端子
连接方式	USB/网线	USB/网线	USB/网线	USB/网线	USB/网线
内存	16 MB	16 MB	16 MB		
SD 卡	最大 32G	最大 32G	最大 32G	最大 32G	最大 32G
ESAPRO2	PC/Mac	PC/Mac	PC/Mac	PC/Mac	PC/Mac
ESA2	PC/Mac	PC/Mac	PC/Mac	PC/Mac	PC/Mac
Arcolis APP	iOS/Android	iOS/Android	iOS/Android	iOS/Android	iOS/Android
干接点	8	8	8	8	8
定时控制	✓	✓	✓	✓	✓
UDP 中控	✓	✓	✓	✓	✓
RS232	可升级	✓	✓		
DALI	可升级	✓	✓		
SPI 输出	可升级	✓	✓		
音乐输入	可升级	✓	✓		
RDM	✓	✓	✓	✓	✓
NA Cloud	可升级	✓	✓	可升级	✓
输入电源	8-15V DC	8-15V DC	5-5.5V DC	8-15V DC	8-15V DC
产品尺寸(mm)	160x91x62	160x91x62	240x115x44	106x91x59	106x91x59
安装方式	DIN 导轨	DIN 导轨	1U 机架式	DIN 导轨	DIN 导轨
重量	317g	317g	950g	180g	180g



备注:

1. DMX 通道, ArtNet 通道, 音乐输入功能可按需求升级, 升级后, 无需寄回设备, 通过联网即可更新;